

## Адресируеми пожароизвестителни панели серия Мх-5000



Серията контролни панели МХ-5000 обхваща обширен диапазон от аналогови адресируеми контролни панели на микропроцесорна основа. Предлагайки гъвкавост в проектирането и работата, Мх-5000 е идеална за ползване в обществени сгради, болници, заводи, жилищни и търговски комплекси. Фактически, всеки район където качеството на изпълнение и надеждността са от първостепенно значение.

Събраният за последните години опит от Advanced Electronics е приложен в разработването на новата AV серия димни и топлинни детектори, произвеждайки една от най-новаторските и най-модерната серия продукти достъпни на пазара. Фотоелектричните детектори включват уникална технология и премахват нуждата от ползване на йонизационни детектори в болшинството от приложения.

### Техническа информация за адресируеми пожароизвестителни панели серия Мх-5000:

- Отговарят на стандарт БДС EN 54 част 2, 4 и 13
- Разширяеми от 1 до 8 контура, максимален брой устройства в контур до 240
- Протокол: Argus Vega (AV)
- Управлява до 200 панела, свързани в мрежа тип „Ad-NeT” чрез мрежова карта
- Възможност за отдалечен достъп до контролния панел качване/сваляне на данни чрез LAN карта
- Управлява до 200 зони
- Backlit графичен дисплей 240x64 за лесно управление и инсталиране
- Навигационни бутони за лесен достъп до менюто
- Бързи клавиши (Тишина, Нулиране, Евакуация, Разузнаване)
- RS485 интерфейс за връзка за повторител (поддържа до 8 дистанционни повторителя)
- RS232 интерфейс за връзка компютър (качване/сваляне на данни чрез PC)
- Ключ за достъп на ниво 2 функции (опция)
- Памет: до 5000 събития & индикации + 500 пожара
- Лесен за инсталиране, обслужване и поддръжка